# 2X-A-LB

## Modulo espansione supplementare 2 loop per centrali 2X-AF2-10

### Panoramica

La scheda di espansione loop aggiunge 2 loop High Power alla centrale di rivelazione incendio indirizzata in modo da raddoppiare la quantità di dispositivi che possono essere supportati dalla centrale e ampliando a 128 le zone programmabili. Insieme ai 2 loop, sulla scheda sono presenti anche 4 uscite sirena / trasmissione incendio supervisionate, che possono essere liberamente programmabili.

### Le applicazioni

La scheda loop consente di utilizzare una singola centrale per installazioni più grandi. Invece di utilizzare due centrali a 2 loop, in questo modo si ha una sola centrale da alimentare e tutto il cablaggio dei loop viene concentrato in una posizione senza dover utilizzare una rete di centrali Firenet.

Nel caso in cui sia necessario espandere un sistema esistente, senza installare un'altra centrale. E' sufficiente aggiungere la scheda loop. Ciò rende il sistema più flessibile e più facile da ampliare.

Si noti che solo la centrale 2X-AF2 versione espandibile ha la possibilità di aggiungere una scheda di espansione a 2 loop.

### Montaggio

La scheda può essere inserita direttamente sulla parte anteriore della scheda principale della centrale.
Non è necessario eseguire ulteriori cablaggi.




### Dettagli

- 2 loop High Power da 500mA
- Chiave attivazione PAK High Power Loop da 500mA a 800mA (Opzionale)
- 128 zone aggiuntive
- 4 uscite controllate configurabili
- Morsettiere estraibili
- Connessione diretta nella parte frontale della scheda principale della centrale

# 2X-A-LB

## Modulo espansione supplementare 2 loop per centrali 2X-AF2-10

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | up to 256 |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 2 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 256 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Large |
| Mounting type | Surface mount |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4 |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57