# AS620RF-TR-N

## Ricetrasmettitore di ricambio per sirene via radio AS620RF-N, 868 Mhz

The AS620RF-TR-N is a spare transceiver module with housing and compatible with the AS620RF-N wireless siren. The unit is intended for indoor installation. The transceiver is able to control up to 4 wireless sirens and to receive and manage all information coming from the memorized sirens.

The transceiver features inputs and outputs to interface with an alarm control panel, along with buttons, LEDs, and a display for programming and fault indication.

Optionally, up to 4 remote controls can be added to allow the end-user to operate additional outputs through his security system in a quick and easy way.



## Dettagli

- Ricetrasmettitore di ricambio per sirene via radio AS620-RF-N
- Comunicazione wireless bidirezionale
- Custodia in plastica con protezione antimanomissione
- Ingressi e uscite da utilizzare in abbinamento a qualsiasi centrale di allarme
- Due display a 7 segmenti per la segnalazione di guasti e per la programmazione

# AS620RF-TR-N

## Ricetrasmettitore di ricambio per sirene via radio AS620RF-N, 868 Mhz

## Specifiche tecniche

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 VDC |
| Current consumption | 50 mA (maximum)<br>10 mA (nominal) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 155 x 100 x 50 mm |
| Shipping weight | 165 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +50°C |

### General

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 868 MHz |
| Maximum power output | 10 mW |
| Wireless signal range | 500 m |
| Compatability | AS620RF-N, AS620RF-RC |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57