SC-13-2100-0001-99

Monitor de zona vía radio inteligente 24VDC SmartCell

Descripción general del monitor de zona inalámbrica

El monitor de zona inalámbrica (WZM) se ha diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad, lo que permite la conexión a sistemas de alarma contra incendios convencionales y direccionables. Admite hasta 16 dispositivos de incendio inalámbricos SmartCell, la comunicación entre los dispositivos y el WZM es bidireccional y funciona en la banda de frecuencia armonizada europea de 868 MHz.



Detalles

- Comunicación vía radio con los dispositivos
- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Pantalla 80 caracteres
- Disponible también en versión de 230 VAC

SC-13-2100-0001-99

Monitor de zona vía radio inteligente 24VDC SmartCell

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	19.2 a 28.8 VDC
Current consumption	0.030 A (reposo) y 0.042 A (alarma)

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Entradas monitorizadas por resistencia

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1x fuego y 1 x avería, 30 V @ 1 A.

Physical

Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	1.45 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Oberflächenmontage
Cable entries	4 x 100 mm (inferior) / 4 x 100 mm (traseras)

Environmental

Operating temperature	-5°C a +45°C
Storage temperature	0°C a +30°C
Relative humidity	95% máx. sin condensación
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Señalización vía radio

Frecuencia de funcionamiento	868 a 870 MHz
Potencia del transmisor de salida	14 dBm máx. / 25 mW

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57