# AS620RF-TR-N

## Ersatz-Sendeempfänger für AS620RF-N, 868 MHz

### Allgemein

Das AS620RF-TR-N ist ein Ersatz-Transceivermodul mit Gehäuse, das mit der drahtlosen Sirene AS620RF-N kompatibel ist. Das Gerät ist für die Installation in Innenräumen vorgesehen. Der Transceiver kann bis zu 4 drahtlose Sirenen steuern und alle Informationen von den gespeicherten Sirenen empfangen und verwalten.

Der Transceiver verfügt über Ein- und Ausgänge zur Anbindung an eine Alarmzentrale sowie über Tasten, LEDs und ein Display zur Programmierung und Fehleranzeige.

Optional können bis zu 4 Fernbedienungen hinzugefügt werden, damit der Endbenutzer zusätzliche Ausgänge über sein Sicherheitssystem schnell und einfach bedienen kann.



### Einzelheiten

- Ersatz-Transceiver für AS620-RF-N
- Zweiwege-Funkkommunikation
- Kunststoffgehäuse mit Manipulationsschutz
- Ein- und Ausgänge zur Verwendung in Verbindung mit beliebigen Alarmzentralen
- Zwei 7-Segment-Anzeigen für Störanzeige und Programmierung

# AS620RF-TR-N

## Ersatz-Sendeempfänger für AS620RF-N, 868 MHz

## Technische Spezifikationen

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 VDC |
| Current consumption | 50 mA (maximal)<br>10 mA (nominal) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 155 x 100 x 50 mm |
| Shipping weight | 165 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +50 °C |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| Betriebsfrequenz | 868 MHz |
| Maximale Leistungsabgabe | 10 mW |
| Reichweite des Funksignals | 500 m |
| Kompatibilität | AS620RF-N, AS620RF-RC |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.