SC-13-2100-0001-99

Monitor de Zona Via Rádio Inteligente SmartCell a 24V

Vista Geral

O Monitor de Zona Sem Fios (WZM) foi concebido com a flexibilidade em mente, permitindo a ligação tanto a sistemas de alarme de incêndio convencionais como endereçáveis. Suportando até 16 dispositivos sem fios SmartCell, a comunicação entre os dispositivos e o WZM é bidirecional e funciona na banda de frequência europeia harmonizada de 868 MHz.



Detalhes

- Comunicação via rádio com dispositivos
- Instalação rápida e fácil
- Compacto
- Display de 80 carateres
- Disponível em versão de 230 VAC

SC-13-2100-0001-99

Monitor de Zona Via Rádio Inteligente SmartCell a 24V

Especificações técnicas

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	19.2 a 28.8 VDC
Current consumption	0.030 A (inativo) e 0.042 A (alarme)

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Entradas com monitorização de resistência

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1x fogo & 1 x falha, 30 V @ 1 A

Physical

Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (L x A x P)
Net weight	1.45 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Oberflächenmontage
Cable entries	4 x 100 mm (fundo) / 4 x 100 mm (traseira)

Environmental

Operating temperature	-5 to +45°C
Storage temperature	0 a +30°C
Relative humidity	95% max. sem condensação
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57