SC-31-0200-0001-99

SmartCell Syrenka Ostrzegawcza (biała)

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny sygnalizator akustyczny SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to 32 dźwięki ostrzegawcze do wyboru, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie spełnia sharmonizowane normy europejskie dla sygnalizatorów akustycznych, w wersji białej służy do ostrzegania o zagrożeniach innych, niż pożarowe.



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- 32 dźwięków
- Kompaktowy kształt
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- Do sygnalizacji zagrożeń innych niż pożarowe

SC-31-0200-0001-99
SmartCell Syrenka Ostrzegawcza (biała)

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Sounder

Output level	95 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Selectable tones	32

Physical

Physical dimensions	110 x 72 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Wall mount
Mounting position	Parete

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-25

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57