SC-13-1100-0001-99

Monitor de Zona Via Rádio Inteligente SmartCell

Vista Geral

O Monitor de Zona Sem Fios (WZM) foi concebido com a flexibilidade em mente, permitindo a ligação tanto a sistemas de alarme de incêndio convencionais como endereçáveis. Suportando até 16 dispositivos sem fios SmartCell, a comunicação entre os dispositivos e o WZM é bidirecional operando na banda de frequência europeia harmonizada de 868 MHz.



Detalhes

- Comunicação via rádio com dispositivos
- Instalação fácil e rápida
- Compacto
- Display de 80 carateres
- Disponível em versão de 24 VDC

SC-13-1100-0001-99

Monitor de Zona Via Rádio Inteligente SmartCell

Especificações técnicas

Electrical

Power supply type	230 VAC
Operating voltage	220 a 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Current consumption	5 mA (PSU), mais 100 mA do WZM

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Entradas com monitorização de resistência

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1x fogo & 1 x falha, 30 V @ 1 A

Physical

Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (L x A x P)
Net weight	1.55 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Montaggio a superficie
Cable entries	4 x 100 mm (fundo) / 4 x 100 mm (traseira)
Batteries	6 V, 4 Ah

Environmental

Operating temperature	-5 to +45°C
Storage temperature	0 to +30°C
Relative humidity	95% max. sem condensação
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57